

規格		
型號	CH-30P 無線麥克風擴音系統	
喇叭規格		
擴大器訊號處理	Class D	
輸出功率	30W 立體音	
喇叭	2.75" 15W/8Ω x2	
靈敏度	92dB/W	
頻率響應	50Hz ~20kHz (增強高低音域的效果)	
尺寸	254.1 x 250 x 90公厘	
重量	1.5Kg	
電源	DC19V/2.64A	
輸入	Audio in x2, DC in x1, USB-A x2(僅供接收器使用)	
輸出	Audio out x1	
無線規格		
	MIC-30R 接收器(Dongle)	MIC-30T 發射器 (麥克風)
電壓範圍	3.0V ~ 5V	3.7V-4.2V
電流	24mA	67mA
頻道範圍	2.4G ~ 2.483G	
頻道數目	自動選擇頻道	
調變方式	GFSK	
接收靈敏度	-85dBm(Min)	
輸出阻抗	32Ω	
音頻輸出電壓	2Vp-p(最大)	
發射功率		10mW
輸入阻抗		10kΩ
輸入電壓		2.8Vp-p(MAX)
充電接頭		USB Type-C
輸入音源		內建麥克風 x1, 麥克風輸入x1
音訊延遲		10ms
訊噪比@ 1KHz		81dB
動態範圍@ 1 KHz		90dB
訊號失真		0.1%
對頻時間		3 sec
對頻距離		3M
使用範圍		30M(無障礙環境下)
電池		內建鋰電池
使用時數		充電後·可使用超過10小時
尺寸	70 x 25 x 12公厘	120 x 35 x 12公厘
重量	14公克	42公克
其他		
安規認證	BSMI, NCC, CE,FCC	
喇叭配件	電源線 x1, 變壓器 x1, 3.5mm 音源線 x1, 泡棉, 快速使用說明	
搭配麥克風數量	標配: 1組 (可選配第2組)	
麥克風配件	USB Type-C 充電線, 掛繩	

* 以上規格設備以實際為主·本公司保留變更之權利·如有變更·恕不另行通知·

BOXLIGHT.



CH-30P 無線麥克風擴音系統



智慧自動對頻

電池持久續航10小時

2隻麥克風同時使用

全音域喇叭悅耳動聽



BOXLIGHT.

Boxlight 台灣

<http://www.boxlight.com.tw>

Email: sales@boxlight-asia.com



支援 2支麥克風，提供不同教學情境使用



老師在授課的時候，可以依教學的需求，隨時播放教材的內容。同時搭配上這支無線麥克風，按下開機鍵，就自動對頻連線，進行擴音授課。更能在公開授課的情境下，搭配2支無線麥克風，進行兩位老師雙向授課或師生互動的使用情境。

走到哪 教到哪



學校使用方面，當每間教室都建置好無線擴音喇叭之後，老師只需要帶著自己的麥克風，到不同的教室後，開機就自動對頻連接喇叭，快速進入授課情境；下課時也只要一個按鍵就立即關機，就可以帶到下一堂課教室使用。

這樣的教學情境，老師可使用個人麥克風教學，降低了病毒傳播的風險。

大型教室，串接聲音無死角



很多學校都有規劃大型智慧教室以及長形專科教室的情境，我們也升級了喇叭串接的功能，幫助聲音可以傳遞到教室的每一個角落。

輕巧攜帶 方便使用



麥克風擁有3大特點：操作容易，老師只需要一鍵開機，就可以在3秒內自動連接擴音喇叭。輕巧設計讓老師攜帶方便，輕鬆穿梭在教室中與學生進行互動教學。加上豐富的資訊面板，讓老師用麥克風就像用手機一樣方便。

另外電池續航力達10小時，讓老師授課不中斷。